



Código:
FC1212SGN

Fonte Slim Gradeada 12V 12A



Descrição

A linha de fonte slim gradeada foi desenvolvida para garantir sua total segurança e comodidade. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, é ideal para uso em projetos de CFTV e LED, em nichos estreitos ou em lugares que as fontes tradicionais não podem ser ligadas.

Especificações Técnicas

Corrente de saída (A)	12
Tensão de saída (Vcc)	12
Potência (W)	144
Tolerância de Saída	± 10%
Tensão de Entrada	100VAC a 240VAC
Frequência de Entrada	50/60Hz
Conexão de Saída	Borne com Parafuso
Conexão de Entrada	Borne com Parafuso
Ajuste de Tensão de Saída	Não
Proteção Contra Sobrecarga	Sim
Proteção de Sobre-tensão	Sim
Peso Líquido (g)	200
Dimensões (L x A x P) mm	53x21x235



L	A	P
53mm	21mm	235mm

